

# DATENBLATT

## Kabelführungsbügel 40 x 80 mm



### Beschreibung

Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung  
 Befestigung seitlich an den 19" Streben  
 Universell geeignet durch Langlöcher in der Montageplatte  
 Material Stahl, verzinkt

### Allgemeine Daten

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Nein
Ausführung	Kabelrangier-/führungsbügel

### General data

Werkstoff	Metall
-----------	--------

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Bügelhöhe	Höhe
699991.1	Kabelführungsbügel 40 x 40 mm	1 HE	40 mm	40 mm	44,45 mm
699991.2	Kabelführungsbügel 40 x 80 mm	1 HE	40 mm	80 mm	44,45 mm
699991.3	Kabelführungsbügel 80 x 80 mm	1 HE	80 mm	80 mm	44,45 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kabelführungsbügel 40 x 80 mm

699991.4	Kabelführungsbügel 80 x 120 mm	1 HE	80 mm	120 mm	44,45 mm
----------	--------------------------------	------	-------	--------	----------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

