



- Ortsunabhängiges Auslesen und Beschreiben von RFID-Datenträgern
- Zugelassen für den Einsatz in der Europäischen Union, der Türkei und Indien
- Handheld mit HF und UHF-Antenne
- Benutzerdefinierte Android ROM
- Inkl. TURCK RFID App zum Lesen und Schreiben von Tags
- Kundenspezifische Applikationssoftware kann auf Anfrage erstellt werden
- Mit WLAN 802.11b/g/n und Bluetooth Low Energy V4.0
- Austauschbarer 2400 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Inkl. PD67-BATTERY, PD67-DOCK mit Netzteil und USB-C-Kabel, PD67-STYLUS
- Schutzart IP67
- Übersteht mehrere Stürze aus einer Höhe von 1,5 m auf glatten Beton

| | |
|------------------------------|--|
| Typenbezeichnung | PD67-UNI-EU-RWBG |
| Ident-Nr. | 100004319 |
| Typ | PD67-UNI-EU-RWBG |
| Ident-No. | 100004319 |
| Betriebstemperatur | -20...+55 °C, während des Ladens max +45 °C |
| Lagertemperatur | -20...+40 °C, -30...+70 °C (Batterie entfernt) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | nicht kondensierend bei 40 °C |
| Elektrische Daten | |
| Technologie | UHF (860...960 MHz) HF (13,56 MHz) |
| Einsatzregion (UHF) | Europa, Indien, Türkei (865...868 MHz) |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693 ISO 18000-63 |
| Ausgangsleistung | 5... 30 dBm, einstellbar |
| Antennenpolarisation | simuliert zirkular |
| Geräteeigenschaften | NXP i.MX6 Solo ARM Cortex-A9, 800 MHz |
| Speicher | 4GB Flash ROM; 1GB DDR RAM |
| Erweiterungsspeicher | 1x SD Karten Steckplatz |
| Display | 5.5, 800 x 480, Touchscreen-Display |
| Akkukapazität | 2400 mAh |
| Kommunikation via | Bluetooth Low Energy V4.0, WLAN 802.11 b/g/n |
| Mitgelieferte Software | Turck RFID Software, SDK kostenlos erhältlich |
| Betriebssystem | Benutzerdefiniertes Android ROM |
| Anschlussart Dockingstation | USB 3.1 Type-C |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | 214x 105.7x 50.5mm |
| Gewicht | 625 g |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS, schwarz |
| Schutzart | IP67 |

Zubehör

| Typ | Ident-Nr. | | Maßbild |
|--------------------------|-----------|---|---------|
| PD67-POWERSUP- PLY-EU | 100016224 | Netzteil (einschließlich Kabel) | |
| PD67-DOCK | 100008120 | Docking-Station, Netzteil nicht enthalten | |
| PD67-STYLUS | 100008121 | Stylus mit Laynard | |
| PD67-BATTERY | 100008123 | Wechselbarer Akku, 2400 mAh | |
| PD67-CHARGER | 100008124 | Externes Akku-Ladegerät | |